

## USB変換基板間ピンアサイン一覧表

USB245		USB245R	USB2232		USB232R	USB232	
1. D0	D0		1. ADBUS0(D0)	BDBUS0(TXD)	1. TXD	TXD	1.
2. D1	D1		2. ADBUS1(D1)	BDBUS1(RXD)	2. RXD	RXD	2.
3. D2	D2		3. ADBUS2(D2)	BDBUS2(RTS#)	3. RTS#	RTS#	3.
4. D3	D3		4. ADBUS3(D3)	BDBUS3(CTS#)	4. CTS#	CTS#	4.
5. D4	D4		5. ADBUS4(D4)	BDBUS4(DTR#)	5. DTR#	DTR#	5.
6. D5	D5		6. ADBUS5(D5)	BDBUS5(DSR#)	6. DSR#	DSR#	6.
7. D6	D6		7. ADBUS6(D6)	BDBUS6(DCD#)	7. DCD#	DCD#	7.
8. D7	D7		8. ADBUS7(D7)	BDBUS7(RI#)	8. RI#	RI#	8.
9. WR	RXF#		9. ACBUS0(RXF#)	BCBUS0(TXDEN)	9. CBUS0(TXLED#)	PWREN#	9.
10. RD#	TXE#		10. ACBUS1(TXE#)	BCBUS1(SLEEP#)	10. CBUS1(RXLED#)	TXDEN	10.
11. TXE#	RD#		11. ACBUS2(RD#)	BCBUS2(RXLED#)	11. CBUS2(TXDEN)	PWRCTRL	11.
12. RXF#	WR		12. ACBUS3(WR)	BCBUS3(TXLED#)	12. CBUS3(PWREN#)	TXLED#	12.
13. PWREN#	PWREN#		13. PWREN#	PWREN#	13. CBUS4(SLEEP#)	SLEEP#	13.
14. SI/WU	OSCI		14. SI/WUA	SI/WUB	14. OSCI	RXLED#	14.
15. +3.3V	+3.3V		15. +3.3V	+3.3V	15. +3.3V	+3.3V	15.
16. RESET#	RESET#		16. RESET#	RESET#	16. RESET#	RESET#	16.
17. VCCIO	VCCIO		17. VCCIOA	VCCIOB	17. VCCIO	VCCIO	17.
18. VCC+5V	VCC+5V		18. VCC+5V	VCC+5V	18. VCC+5V	VCC+5V	18.
19. GND	GND		19. GND	GND	19. GND	GND	19.
20. GND	GND		20. GND	GND	20. GND	GND	20.

ツール工房(有)